

Kompaktní osvětlovací mini systém

Platí pro EAN:

14296 – OM7317-C-3W
14302 – OM7316-3-3W
14319 – OM7318-3-1W
14326 – OM7255-3W
14333 – OM7257-3W
14340 – OM7258-3W

Technické parametry:

O.Č.	Kompaktní osvětlovací mini systém		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.) λ [nm]	 REG.	 [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N
14296	OM7317-C-3W magnetická hlavice	KAB	3	-	0,65	DC	180	30	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24
14302	OM7316-3-3W přírodní elox	KAB	3	-	0,65	DC	180	30/60	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24
14319	OM7318-3-1W chrom	KAB	1	-	0,30	DC	130	30	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24
14326	OM7255-3W Přírodní elox D=35mm V=31,4mm Dinst=28mm	KAB	3	-	0,65	DC	180	30/60	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24
14333	OM7257-3W Přírodní elox D=50mm V=36mm Dinst=40mm	KAB	3	-	0,65	DC	180	30	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24
14340	OM7258-3W Přírodní elox D=35mm V=31,4mm Dinst=28mm	KAB	3	-	0,65	DC	180	30	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24

Osvětlovací mini systém byl vyvinut pro osvětlení drobných předmětů uložených ve výstavních vitrínách a skříních.

Doporučené aplikace v klenotnictví, zlatnictví, hodinářství atp. Vhodné pro aplikace do nábytkářské desky.

Každé jednotlivé svítidlo je vybaveno vlastním proudovým zdrojem se vstupním napětím 230VAC.

Fotografie:



Součástí svítidla je proudový napáječ



Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Na výrobek se vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Nevhazujte výrobek do komunálního odpadu. Řiďte se místními předpisy o odděleném sběru elektrických a elektronických výrobků.



Instalace OM7317-C-3W:

1. Připravte montážní otvor o průměru 26mm.
2. Montážním otvorem protáhněte přívodní vodiče síťového napětí.
3. Výstupní vodiče napájecího zdroje spojte s vodiči LED svítidla a poté zdroj připojte k síťovému přívodu. Zdroj poté zasuňte do montážního otvoru.
4. Na svítidle zmáčkněte pomocí prstu, nebo nástrojem dva plíšky a točivým způsobem zasouvejte LED svítidlo do montážního otvoru.

Instalace OM7316-3-3W:

1. Připravte montážní otvor o průměru shodujícím se s průměrem závitové tyče svítidla.
2. Montážním otvorem protáhněte vodiče i závitovou tyč svítidla. Provlečte matici a řádně utáhněte.
3. Výstupní vodiče napájecího zdroje spojte s vodiči LED svítidla a poté zdroj připojte k síťovému přívodu.

Instalace OM7318-3-1W:

1. Připravte montážní otvor o průměru shodujícím se s průměrem závitové tyče svítidla.
2. Montážním otvorem protáhněte vodiče i závitovou tyč svítidla. Provlečte matici a řádně utáhněte.
3. Výstupní vodiče napájecího zdroje spojte s vodiči LED svítidla a poté zdroj připojte k síťovému přívodu.

Instalace OM7255-3W:

1. Připravte montážní otvor o průměru 35mm.
2. Montážním otvorem protáhněte přívodní vodiče síťového napětí.
3. Výstupní vodiče napájecího zdroje spojte s vodiči LED svítidla a poté zdroj připojte k síťovému přívodu. Zdroj poté zasuňte do montážního otvoru.
4. Na svítidle zmáčkněte pomocí prstu, nebo nástrojem dva plíšky a točivým způsobem zasouvejte LED svítidlo do montážního otvoru.

Instalace OM7257-3W:

1. Připravte montážní otvor o průměru 45mm.
2. Montážním otvorem protáhněte přívodní vodiče síťového napětí.
3. Výstupní vodiče napájecího zdroje spojte s vodiči LED svítidla a poté zdroj připojte k síťovému přívodu. Zdroj poté zasuňte do montážního otvoru.
4. Na svítidle zmáčkněte pomocí prstu, nebo nástrojem dva plíšky a točivým způsobem zasouvejte LED svítidlo do montážního otvoru.

Instalace OM7258-3W:

1. Připravte montážní otvor o průměru 33mm.
2. Montážním otvorem protáhněte přívodní vodiče síťového napětí.
3. Výstupní vodiče napájecího zdroje spojte s vodiči LED svítidla a poté zdroj připojte k síťovému přívodu. Zdroj poté zasuňte do montážního otvoru.
4. Na svítidle zmáčkněte pomocí prstu, nebo nástrojem dva plíšky a točivým způsobem zasouvejte LED svítidlo do montážního otvoru.

Připojení může vykonat pouze osoba s odbornou kvalifikací nebo osoba pod dohledem osoby s požadovanou odbornou kvalifikací.

